

●VHF～UHF帯までのオールチャンネル対応ワイドバンドミキサ。

# RF4500

ワイドバンドミキサ **WIDE BAND MIXER**



## 概要

VHF～UHF帯(40MHz～900MHz)の広帯域でチャンネルミックスが可能なワイドバンドミキサです。入力数が8/12/16波の3機種をラインアップしていますので幅広いニーズに対応します。

## 特長

- VHF～UHF帯対応。
- 40MHz～900MHz周波数範囲。
- 入力数8/12/16波の3機種をラインアップ。

## 規格

- 形名
 

RF4508	8入力タイプ
RF4512	12入力タイプ
RF4516	16入力タイプ
- 周波数 40MHz～900MHz
- 入力信号
 

入力数	8/12/16波
入力レベル	1W以下
- 出力信号
 

出力数	1系統
VSWR	1.3以下
アイソレーション	18dB以上
挿入損失	
8入力	13dB以下
12入力	18dB以下
16入力	18dB以下
- 一般仕様
 

温度・湿度	0℃～40℃、25%～90%RH(非結露)
寸法	426(W)×99(H)×450(D)mm
質量	約11kg
付属品	取扱説明書 1部

